



## Návod na použitie

### SMART RGB+W LED žiarovka s WiFi

Prevádzková teplota: -5 – 40°C

Ovládanie jasu je možné iba s použitím aplikácie

Len na vnútorné použitie!

Používanie v kúpeľniach a v iných vlhkých priestoroch sa neodporúča!

Chráňte pred otvoreným ohňom.

#### **Návod:**

Pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód z obalu a stiahnite aplikáciu „Smart Life“. Uistite sa, že Váš mobilný telefón je pripojený k WiFi. Otvorte aplikáciu „Smart Life“.

**P1** Zaregistrujte nový účet zadaním telefónneho čísla

**P2** Vytvorte skupinu

**P3** Kliknite na „Add device (pridať zariadenie)“

Založte Smart LED žiarovku do svietidla. K párovaniu zapnite a vypnite zdroj svetla 3 krát do 10 sekúnd. Ak bolo párovanie úspešné, Smart LED žiarovka začne rýchlo blikať.

**P4** Kliknite na „ potvrdzujúce svetlo rýchlo bliká“.

**P5** Vyberte vľavo „lighting (osvetlenie)“ a potom klepnite na ikonu „lighting Wifi (osvetlenie -WiFi)“

**P6** Zadajte heslo k sieti WiFi

**P7** Kliknite na „Confirm (potvrdenie)“ a aplikácia spustí proces párovania. Ak sa párovanie úspešne dokončí, objaví sa popis uvedený na obrázku 7. Máte možnosť premenovať Smart LED žiarovku a vybrať miestnosť na používanie.

**P8** Vyberte Smart LED zo zoznamu a zobrazí sa ovládací panel. Máte možnosť nastaviť teplotu bielej farby medzi 2700K-6500K ako aj rôzne

Distribútor:



Vario Trade s.r.o  
T.Vansovej 1750/2  
979 01 Rimavská Sobota